Hurtigoppsett til Focus 73 overvåkningskamera

Trinn 1: Logg inn i Hubble-appen, trykk på «legg til kamera» og følg instruksene i appen.





OBS: Vent til lampen blinker grønt på kameraet. Den vil blinke ca. 1,2 ganger per sekund når den er klar. Trinn 2: Velg kameraet fra menyen hvis du er på Android. På iPhone vil den koble seg til automatisk.



Trinn 3: Om du får opp en melding om at kameraet ikke er funnet så trykker du på den lysegrå linjen på bunnen.



Trinn 4: Gi kameraet ditt et gyldig navn og trykk på «Fortsett».



Ingen kamera funnet

Dette vil hjelpe til med å gjøre meldingene mer relevant.

stue12345



●●●○ N Telenor 🗢	13.16	1 🖸 🖇 52 % 💶	●●●○○ N Telenor 夺	13.17	≁ ④ ∦ 51 % □_•
< Tilbake			< Tilbake		fi-konfigurasjon
			Velg et Wi-Fi-r kameraet til.	nettverk for å l	koble
			Velg ditt eget kl	arerte nettverk.	
			(det må være pa	assordbeskytte	et)
			Oppdaget Wi-F	i-nettverk	
			Lager-test		(ŗ
	.		Netthandelen		(ŗ
Søker e	etter Wi-Fi-nettverl	K	Lager		(ŗ
	Vent litt		NHGjest		(î•
			WiBox-369DB7		((·
			Lager		((r,
			NHGjest		(î•
			Lager-test		((·
					~
				Fortsett	

Trinn 5: Velg ditt nettverk fra listen.

●●●○○ N Telenor 裦	13.17	≁ ♥ 🖇 51 % 💷•
〈 Tilbake		Wifi-konfigurasjon
Velg et Wi-Fi-r kameraet til.	nettverk for	å koble
Velg ditt eget kl (det må være pa	arerte nettvo assordbesky	erk. /ttet)
Oppdaget Wi-F	i-nettverk	
Lager-test		(î•
Netthandelen		((·
Lager		((·
NHGjest		((•
WiBox-369DB7	,	(ŗ
Lager		((·
NHGjest		((·
Lager-test		((·
	Fortsett	

Trinn 6: Fyll inn pålogginsinformasjonen til ditt trådløse nettverk.

••••• N Telend	ল হ া Angi nettver	3.17 7 O ksinformasjon	
Navn N	HGjest		
Sikkerhet		wpa	
Passord	•••••	••	
Bekreft	•••••	••	

●●●○○ N Telenor	ি 13.17	🍯 🏌 51 % 💷	●●●○ N Telenor 죽	13.17	1 🗿 🎗 5	1 % 💷
A	Angi nettverksinforma	asjon				
	0			O)		
K	ontrollere tilkobling kameraet	en til	Kontrollere	e tilkoblingen t	til kameraet	t
D	0ette kan ta opptil et m	inutt	Kontroller	e tilkoblingen ti	il kameraet	

Trinn 7: Vent til kameraet er koblet på.



Gratulerer, du har nå satt opp ditt Focus 73-kamera!